



МАРТ

E-МАРТ  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
SMARTEC

<https://emart.su/brands/smartec>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

## Блок бесперебойного питания ST-PS203DIN

- Крепление на DIN-рейку
- Автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при отключении сети 220 В
- Стабилизированный источник питания
- Защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением
- Защита аккумуляторной батареи от переплюсовки при подключении
- Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда
- Защита аккумуляторной батареи от чрезмерного заряда
- Защита нагрузки от аварии источника питания
- Световая индикация: состояние линии 220 В, переход на питание от аккумуляторной батареи



Профессиональный блок бесперебойного питания ST-PS203DIN с креплением на DIN-рейку предназначен для снабжения высококачественным электропитанием устройств систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и другого оборудования с напряжением 24 В постоянного тока.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-PS203DIN</b>
<b>Входное напряжение:</b>	~190–260 В, 50 Гц
<b>Выходное напряжение (~220В):</b>	24–28 В постоянного тока
<b>Выходное напряжение (батарея):</b>	21–24 В постоянного тока
<b>Выходной ток:</b>	2,5А (кратковременно 3 А)
<b>Ток заряда аккумулятора:</b>	Максимум 0,5 А
<b>Напряжение защиты батареи:</b>	21 В
<b>Стабилизация напряжения:</b>	Да
<b>Защита от короткого замыкания:</b>	Да
<b>Защита от глубокого разряда:</b>	Да
<b>Защита от чрезмерного заряда:</b>	Да
<b>Защита от переплюсовки батареи:</b>	Да
<b>Защита нагрузки:</b>	Да
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -20 до +50 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20%–80%
<b>Габариты:</b>	90 x 93 x 56 мм